

EA864CE - 41



[防雨型]電池式アラーム・チャイム (無線)

- 特 長 ...
- ・センサーライトと組み合わせて(EA864CB-25、-26) 光と音で人や車の進入をお知らせ・威嚇します。
 - ・防雨構造なので屋外で仕様可能です。
 - ・5種類の音色と無音を選べます。(チャイム音 1回・チャイム音 2回・アラーム音・犬の鳴き声・女性の声・無音)
 - ・用途に応じて昼夜それぞれの音色・音量を選べます。
 - ・ワイヤレスなので簡単設置できます。



ライトは消灯
アラームで威嚇!



ライトは点灯
アラームは無音



ライトは点灯
チャイムでお知らせ

仕 様...	使用電源	単3アルカリ電池 3本 (別売)
	電池寿命	約1年 (1日10回音がなった場合) *1
	電波方式	微弱電波方式 (315MHz)
	チャンネル数	25万通り
	電波到達距離	見通し約15m
	使用温度範囲	0 ~ +40
	耐水性能	IP34/直接雨のかかる屋外で使用可能
	音 圧	最大約80dB/50cm
	サイズ	95X50X175mm
	重 量	約250g

*1電池の性能 使用状況により 大幅に変わることがあります。

付 属 品...取付ネジ、コンクリート用スリーブ、取付ベース

設 定... アラーム・チャイム (受信側) の設定を行う前に、センサーライト (送信側) の取付、設定及び動作確認を行って下さい。
センサーライト (送信側) とアラーム・チャイム (受信側) は近く (3m以内) で、設定を行って下さい。
アラーム・チャイム1台に対して、センサーライトは6台まで増設可能です。
センサーライト1台に対して、アラーム・チャイムは電波が到達する限り 台数に制限はありません。

取付方法...据え置き式、または壁への取付式となります。

昼夜の判別...センサーライト内部の照度センサーにより行います。センサーライトの点灯開始照度ツマミを『夜』に設定して下さい。

使用上の注意

- ・非常に大きな音が発生します。聴力をきずつける原因となりますので、乳幼児の近くや耳元では絶対鳴らさないで下さい。
- ・防雨構造で通常の雨には耐えますが、防水仕様ではありませんので、大量の雨や水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けないで下さい。
- ・変形や故障の原因となりますので、次の事にはご注意下さい。
 - 暖房機器の近くなど高温になる場所ではご使用にならないで下さい。
 - 分解・改造をしないで下さい。
 - 油や煙のかかる場所ではご使用にならないで下さい。
- ・本品は強盗・盗難・空巢等の被害を未然に防ぐ防犯防止器具ではありません。
 - 万一、損害等が發せしめても、一切の責任は負いかねますので、予めご了承下さい。
- ・センサーライトからアラーム・チャイムへの到達距離は見通しで約15mですが、設置環境により、距離が短くなります。
(金属製のドア・鉄筋コンクリート・金網入りの石膏ボード・ワイヤー入りのガラス等は電波が非常に通りにくく、アラーム・チャイムとセンサーライトの間にそのようなものがある場合、到達距離が短くなったり、動作しないことがあります。)
- ・携帯電話やPHS、その他電波(ノイズ)が発生する家電製品やOA機器の近くで仕様すると、動作しなかったり、誤動作する場合があります。

電池交換時期について...

電池交換時期が近づくと、赤色LEDが連続点灯(およそ3～7日間)し、設定した音色が鳴った後すぐ「ピッピッ」と警告音が鳴ります。このような症状が出た場合は、早めに電池を交換して下さい。
電池を交換しても、設定した内容はそのままになります。