

2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			2P・2E・250AF			3P・3E・250AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
B-222EA			B-223EA			B-252EA			B-253EA			型式
100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC DC
250V			-			250V			-			定格使用電圧Ue
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp
125A	⑦	B222EA12	125A (30kW)	○	B223EA12	250A	○	B252EA25	250A	○	B253EA25	定格電流 ・ ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す
150A	○	B222EA15	150A (37kW)	○	B223EA15							
175A	○	B222EA17	175A (45kW)	○	B223EA17							
200A	○	B222EA20	200A	○	B223EA20							
225A	○	B222EA22	225A (55kW)	○	B223EA22							
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式
												標準価格(円)
29,000	33,500	39,000	32,300	39,400	44,700	34,600	39,100	44,600	39,200	46,300	51,600	外観及び外形寸法(mm)
3Pはモータ保護兼用												
A 165(255) B 105 C 60 D 82			2Pは3P中極を はずしたものです			A 165(255) B 105 C 60 D 82			2Pは3P中極を はずしたものです			()内は端子 カバー付寸法
35/9			35/9			35/9			35/9			100V
35/9			-			35/9			-			100V/200V
35/9			35/9			35/9			35/9			200V AC
18/5			18/5			18/5			18/5			415V
15/-			-			15/-			-			125V DC
10/-			-			10/-			-			250V
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			表面形端子仕様
150			150			150			150			接続可能最大電線(mm ²)
●			○			●			○			SD 裏面形 接続方式
●			○			●			○			FP 埋込形
●			⑦			●			⑦			AX 補助スイッチ
●			○			●			⑦			AL 警報スイッチ
●			⑦			●			⑦			SHT 電圧引外し装置
-			-			-			-			UVT 不足電圧引外し装置
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台
有			有			有			有			TRB トリップボタン
-			-			-			-			LC キャップ式 ハンドルロック
●			●			●			●			HL 施錠式
-			-			-			-			HA 外部操作ハンドル
-			-			-			-			MIW 機械的インターロック
別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			BA バリア
付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形
可能			可能			可能			可能			逆接続
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式
1.1			1.4			1.1			1.4			質量(kg)
5			5			5			5			一梱入数
A-64						A-64						特性、寸法図記載ページ

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)

(注2)圧着端子CB150-8を使用するときは、付属の端子カバーは使用できません。
相間バリアをご使用ください。相間バリアの項参照。C-15ページ

■封印板
(標準付属)
100AF~
250AF

