

EA538AH-2
(強力型圧着工具)

- 裸圧着端子及びスリーブ用
- 圧着範囲 裸端子 14, 22, 38, 60mm²
スリーブ 16, 25, 35, 50, 70mm²
- 全長 575mm
- 重量 3.3kg
- ヘッド部分 鉄鋳物製
ハンドル等 スチール製



- 使用する端子(またはスリーブ)のサイズにロータリーダイスを合せます。
 - ・ハンドルを広げます。(オンダイスが下がります。)
 - ・頭部のダイスストッパー(反対側)を緩め、ロータリーダイスを回転させます。
 - ・使用する端子のサイズ記号が来るようにロータリーダイスを止めます。
 - ・ダイスストッパーを締めてロータリーダイスを固定します。



- ロータリーダイスに端子をセットし、オンダイスで軽く保持します。(端子は口付け部に、スリーブは中心の正しい位置にオンダイスが当たるようにセットしてください。)
- 電線の被覆を所定の長さに剥ぎ、端子に挿入します。
- 各レバーをしっかり持って圧着してください。

